

Bono Electrónico versión 4

Especificaciones técnicas

- Hardware**

PC Escritorio	
Procesador	1500 MHz
Disco duro disponible	4 GB
RAM	4 GB
Puerto USB	1 disponible
Dispositivo biométrico	U.are.U 4500 Fingerprint Reader Instalador Autentia 2.7.6_R1.0.0.10 Se requiere versión 4.7.2 o superior de .NET framework.

Impresora	
Matriz de Punto	Cualquiera del mercado
Tinta	Cualquiera del mercado
Laser	Cualquiera del mercado, excepto modelo HP Laser Jet P2035n

***Nota: Las especificaciones de Hardware son requisito mínimo para su funcionamiento, pero se aconseja contar con hardware sobre estas especificaciones, de esta forma mejora el rendimiento del equipo frente a las aplicaciones propias de cada cliente y de las aplicaciones nuestras.**

- Requisitos mínimos conexión internet**

Usuarios conectados	
10 usuarios	4 Mbs
Más de 10 Usuarios	8 Mbs

- IP/Puertos**

Declarar en Firewall Prestadores **Internet**

Habilitaciones IP/Puertos		
www.autentia.cl	Puerto 80/443	Proveedor Autentia
200.29.6.226	Puerto 80/443/8080	Reportes Imed
198.41.46.63	Puerto 8092/7003	Proveedor KLAP
198.41.35.66		Créditos CCAF's

- Declarar DNS/Firewall Prestadores MPLS**

Habilitaciones IP/Puertos		
Teatinos 10.164.180.51 Quilicura 10.164.185.33 Netglobalis 172.16.14.174	Puerto 53/80/443	DNS Públicos Imed
www.autentia.cl	Puerto 80/443	Proveedor Autentia
10.164.185.63 172.16.14.103	Puerto 80/443/8080	Reportes Imed
10.164.180.77	Puerto 8092/7003	Proveedor KLAP
		Créditos CCAF's

- Certificado de Seguridad**

Versión
TLS 1.2

- SO/Browser 32 - 64 bits.**

Browser	Sistema Operativo
Chrome (versión 80.0.3987.106 en adelante)	Windows 10 Pro Licenciado
	Windows 10 Enterprise Licenciado
	Windows 11 Pro Licenciado
Edge	Windows 10 Pro Licenciado
	Windows 10 Enterprise Licenciado

Consideraciones importantes:

- La plataforma no está soportada para operar en equipos con; Apple, Macintosh, linux.
- Es necesario bajar la seguridad al browser para descarga de componentes.
- Se requiere instalación estándar del S.O.
- Si el equipo cuenta con algún antivirus instalado, se requiere agregar a las excepciones a la aplicación multibrowser y bono printer.

Versión 4.5 - nov 2023